



# HMCXZ-100kVA/50kV 调频串联谐振试验装置

## 技 术 方 案

### 武汉国电华美电气设备有限公司

电话：027-84661332 84663808 13807134534

技术咨询：13720173504

邮箱：[hmxz@gdhmdq.com](mailto:hmxz@gdhmdq.com)

官 网：[www.gdhmdq.com](http://www.gdhmdq.com)

地址：武汉市汉南区华顶工业园 A25

统一热线：4000-935-230

## 一、被试品对象及试验要求

150MW/出口电压 15.75kV 发电机交流耐压试验，最高试验电压 $\leq 35\text{kV}$ ，单相对地电容量 $\leq 0.16\ \mu\text{F}$ 。

## 二、工作环境

1. 环境温度： $-15^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$ ;
2. 相对湿度： $\leq 90\% \text{RH}$ ;
3. 海拔高度： $\leq 2500$  米;

## 三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：100kVA;
2. 输入电源：380V 电压，频率为 50Hz;
3. 额定电压：50kV;
4. 额定电流：2A;
5. 工作频率：30-300Hz;
6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率 $\leq 1\%$ ;
7. 工作时间：额定负载下允许连续 5min；过压 1.1 倍 3 分钟；
8. 温升：额定负载下连续运行 5min 后温升 $\leq 65\text{K}$ ;
9. 品质因素：装置自身  $Q \geq 30 (f=45\text{Hz})$ ;
10. 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；
11. 测量精度：系统有效值 1.5 级；

## 四、设备遵循标准

GB10229-88                      《电抗器》

GB1094	《电力变压器》
GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》
GB2900	《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997	《高电压试验技术》

## 五、装置容量确定：

150MW/出口电压 15.75kV 发电机交流耐压试验，最高试验电压 $\leq 35\text{kV}$ ，单相对地电容量 $\leq 0.16\mu\text{F}$ 。

频率取 50HZ

试验电流  $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 50 \times 0.16 \times 10^{-6} \times 35 \times 10^3=1.7\text{A}$

装置电流取 2A，电压取 50kV，装置总容量为 100kVA。设计二节电抗器，单节电抗器为 50kVA/50kV/1A/120H

## 六、系统配置及其参数

### 1. 激励变压器 JLB-10kVA/5kV/0.4kV 1 台

- a) 额定容量：10kVA；
- b) 输入电压：400V，单相；
- c) 输出电压：5kV；
- d) 结 构：干式
- e) 重 量：约 65kg；



## 2. 变频电源 CHXB-10kW/380V

1 台

- a) 额定输出容量：10kW
- b) 工作电源：380V，工频
- c) 输出电压：0 – 400V，单相，
- d) 额定输入电流：25A
- e) 额定输出电流：25A
- f) 输出波形：正弦波
- g) 电压分辨率：0.01kV
- h) 电压测量精度：0.5%
- i) 频率调节范围：30 – 300Hz
- j) 频率调节分辨率： $\leq 0.1\text{Hz}$
- k) 频率稳定度：0.1%
- l) 运行时间：额定容量下连续 5min
- m) 额定容量下连续运行 5min 元器件最高温度 $\leq 65\text{K}$ ;
- n) 噪声水平： $\leq 50\text{dB}$
- 1) 自动试验时, 自动跟踪系统的谐振状态, 当谐振状态发生变化, 超过设置的区域时, 系统自动跟踪谐振点. 在整个过程中保证系统工作在最优出力状态, 调频时绘制频率电压曲线。
- 2) 耐压时自动跟踪电压, 电压正常波动时自动调整电压到目标电压, 异常波动时提示用户电压异常波动, 由用户根据试验情况进行操作
- 3) 全压输出保护: 在调压过程中, 严格保证变频电源不会全电压输出
- 4) 软件经过严格模拟运行检验, 运行安全、稳定、可靠



- 5) 液晶显示屏可显示电源电压和电流；高压输出的频率、电压、电流，谐振回路的
- 6) 保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能；
  - a) 过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置
  - b) 过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置
  - c) 击穿保护：具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿
  - d) 断电保护：试验电源断电后，装置能快速保护
- 7) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后，相互位置不变，不损坏，紧固件不松动
- 8) 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便
- 9) 重量约 20kg；

### 3. 固定电抗器 DK-50kVA/50kV

2 节

- a) 额定容量：50kVA；
- b) 额定电压：50kV；
- c) 额定电流：1A；
- d) 电感量：120H/单节
- e) 品质因素： $Q \geq 30$  ( $f=45\text{Hz}$ )；
- f) 结构：干式；




g) 重 量：约 65kg；

#### 4. 电容分压器 FRC-50 kV -2000 pF

1 套

- a) 额定电压：50kV；
- b) 高压电容量：2000pF
- c) 介质损耗： $\text{tg} \sigma \leq 0.5\%$ ；
- d) 分 压 比：1000：1
- e) 测量精度：有效值 1.5 级；
- f) 重 量：约 8kg；



### 七、供货清单一览表

#### (一) 配置设备一览表

序号	设备名称	型 号 及 规 格	单位	数量	备注
1	激励变压器	JLB-10kVA/5kV/0.4kV	台	1	
2	变频电源	CHXB-10kW/380V	台	1	
3	固定电抗器	DK-50kVA/50kV	台	2	
4	电容分压器	FRC-50kV-2000pF	套	1	
5	试验连接线		套	1	

#### (二) 设备附件一览表

序号	资 料 名 称	单位	数量	备 注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
3	产品合格证和用户意见卡	套	1	